



SpeechLine Wired

MAS 133 - インラインスイッチボックス

特長

- 組込マイクロホンシステム用インラインスイッチボックス
- 簡単なマイクON/OFF操作
- 切替可能なマイクモード（PTT、PTM、Toggle on/off、permanent on）
- メディア制御用TTLロジック出力
- ドイツ製

MAS 133は、組込マイクロホンシステム向けの多用途XLRインラインスイッチボックスです。マイクとミキシングコンソールの間に接続し、MAS 1マイクロホンボタンへ電源を供給します。切替可能なマイクロホンモードでXLR接続マイクを制御でき、TTLロジックによりカメラやメディアコントロールシステムもトリガーできます。



同梱品

- MAS 133 インラインスイッチボックス
- 取付部品
- クイックガイド
- セーフティガイド

設計仕様

インラインスイッチボックスは組込マイクロホンシステム用とし、MAS 1マイクロホンボタン接続時に4つのプログラム可能なマイクモード（Toggle on/off、PTM、PTT、permanent on）でXLR接続マイクを制御できること。

製品バリエーション

MAS 133 Inline switch box

Art. No. 505621

アクセサリ

XLR-3Fマイク入力、XLR-3Mマイク出力、外部スイッチ接続用XLR-5F入力を備え、TTLロジック出力を備えること。出力電圧はHigh > 2.4 V、Low < 0.4 Vとする。

48 Vファンタム電源で動作し、消費電流4.5 mA。外形寸法150 x 44 x 44 mm (5.91" x 1.73" x 1.73")、質量212 g (7.48 oz)。動作温度-10 °C ~ +50 °C (+14 °F ~ +122 °F)。インラインスイッチボックスはSennheiser MAS 133とする。

MAS 1 black	Microphone button	505618
MAS 1 white	Microphone button	505619
MEG 14-40 B	グースネックマイク	504791
MEB 102 black	埋込型バウンダリーマイク	505600
MEB 102 white	埋込型バウンダリーマイク	505601
MEB 104 black	埋込型バウンダリーマイク	505606
MEB 104 white	埋込型バウンダリーマイク	505607



SpeechLine Wired

MAS 133 - インラインスイッチボックス

仕様

ファンタム電源	P 48	接続	クリップ接続
消費電流	4.5 mA	ロジック端子	 マイク (ON/OFF)
コネクター	Mic In - XLR-3F		 GND
	Mic Out - XLR-3M		 スイッチ (ON/OFF)
	Switch in - XLR-5F		
ピンアサイン XLR-3M out	1 = gnd	ロジック出力	Highレベル出力電圧 > 2.4 V
	2 = +		Lowレベル出力電圧 < 0.4 V
	3 = -	質量	212 g
ピンアサイン XLR-5F in	1 = gnd	外形寸法 (W x D x H)	150 x 44 x 44 mm (5.91" x 1.73" x 1.73")
	2 = switch	動作温度	-10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F)
	3 = LED赤		
	4 = LED緑		
	5 = LEDs +12 V out		
マイクロホンモード	トグルON/OFF 押してミュート 押してトーク 常時ON		

外形寸法

